



# A140 FULLY RUGGED TABLET

- 14-ти дюймовый FHD/ HD дисплей LumiBond® 2.0 с технологией чтения на солнечном свете Getac обеспечивает беспрецедентное удобство просмотра данных
- Конструкция с двойной батареей с технологией замены LifeSupport™
- Повышенная безопасность с TPM2.0, сканером NFC / RFID и сканером отпечатков пальцев
- Дополнительный сканер 1D/2D штрих-кодов и RFID
- Многофункциональная твердая ручка, наручные и наплечные ремни, плоская автомобильная док-станция для максимальной мобильной продуктивности



Док-станция для электрической тележки



Автомобильная док-станция

Комбинированный разъем выхода наушников и входа микрофона



# Технические характеристики

## Операционная система

Windows 10 Pro

## Мобильная вычислительная платформа

Процессор Intel® Core™ i5-10210U 1.6 ГГц  
Максимум 4.2 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 6 МБ Intel® Smart Cache

## Опциональные платформы:

Процессор Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 1.7 ГГц  
Максимум 4.4 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 6 МБ Intel® Smart Cache

Процессор Intel® Core™ i7-10510U 1.8 ГГц  
Максимум 4.9 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 8 МБ Intel® Smart Cache

Процессор Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 1.8 ГГц  
Максимум 4.9 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 8 МБ Intel® Smart Cache

## Контроллер VGA

Intel® UHD Graphics

## Дисплей

14" TFT ЖК HD (1366 x 768)

Защитная пленка

Дисплей LumiBond® (яркость 1000 нитов) с технологией Getac для чтения при ярком солнечном свете

Емкостный экран мультитач

Опционально: 14" IPS TFT ЖК FHD (1920 x 1080)

Дисплей LumiBond® (яркость 800 нитов) с технологией Getac для чтения при ярком солнечном свете и емкостным мультисенсорным экраном

## Накопители и память

8 Гб DDR4

Опционально: 16 Гб / 32Гб DDR4

256 Гб PCIe NVMe SSD

Опционально: 512 Гб / 1 Тб PCIe NVMe SSD

## Клавиатура

Кнопка включения питания

7 кнопок, программируемых с планшета

## Указывающее устройство

Сенсорный экран

- Емкостный экран мультитач

## Слот расширения

Опционально: устройство чтения 1D/2D штрих-кодов

Опционально: последовательный порт или HF

RFID или сканер отпечатков пальцев или HF

RFID + сканер отпечатков пальцев

## Интерфейс ввода/вывода

Комбинированный разъем выхода наушников и

входа микрофона x 1

Вход постоянного тока (Jack) x 1

USB 2.0 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

Коннектор док-станции x 1

Опционально: вебкамера FHD x 1

Опционально: радиоантенна для сквозного

подключения GPS, WLAN и WWAN

Опционально: Тильтовая камера с автофокусом 8 Мп x 1

## Коммуникационный интерфейс

10/100/1000 base-T Ethernet x 1

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax

Bluetooth (v5.2) <sup>i</sup>

Опционально: Выделенный GPS <sup>ii</sup>

Опционально: мобильный широкополосный

модуль 4G LTE

## Средства безопасности

кодовый замок Kensington Lock

Опционально: HF RFID

Опционально: сканер отпечатков пальцев

устройство чтения смарт-карт

## Питание

Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В,

50/60Гц)

Литий-ионная смарт-батарея (10.8В, в среднем

3220мА·ч; мин 3120мА·ч) x 2

технология замены батарей LifeSupport™

## Размеры (Ш x Г x В) и вес

369 x 248 x 32.5 мм (14.58" x 9.76" x 1.279")

2.3 кг (5.07 фунта) <sup>iii</sup>

## Особенность защиты

сертификат MIL-STD-810H

сертификат IP65

сертификат MIL-STD-461G <sup>iv</sup>

Защита от вибрации и падения с высоты 4

фута (1,2 м) <sup>vii</sup>

Сертификат e-Mark для использования в автомобилях

Опционально: ANSI / ISA 121201

## Спецификации окружающей среды

Температура <sup>v</sup>:

- работа: -29°C - 63°C

- хранение: -51°C - 71°C

Влажность:

- 95%, без конденсации

## Предустановленное ПО

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager <sup>vi</sup>

Optional: Absolute Persistence®

## Аксессуары

Батарея (10.8В, в среднем 3220мА·ч; мин 3120мА·ч)

Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В)

Закрепляемый емкостный стилус

## Опционально:

Сумка для переноски

Батарея (10.8В, в среднем 3220мА·ч; мин 3120мА·ч)

Многоканальное зарядное устройство

(двухканальное)

Многоканальное зарядное устройство

(восьмиканальное)

Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В)

Офисная док-станция с блоком питания

переменного тока (90Вт, 100-240В)

Блок питания переменного тока с

сертификатом MIL-STD-461 (90Вт, 115-230В)

Автомобильный адаптер (120Вт, 11-32В

постоянного тока)

Закрепляемый емкостный стилус

Защитная пленка

Наручный ремень на вращающемся креплении

с подставкой

Прорезиненная наручный ремень

Наплечный ремень (2 крепления)

Наплечный футляр (4 крепления; свободные руки)

Автомобильная док-станция

Офисная док-станция

Адаптер Type-C на 100Вт

## Гарантия завода изготовителя

### (Bumper-to-Bumper)

Аварии способны вывести из строя ваше

оборудование в самые неожиданные моменты,

особенно в опасной среде. Это может привести

к дорогостоящим простоям.

Вот почему Getac включает аварийные

повреждения в стандартное гарантийное

покрытие, чтобы помочь свести к минимуму

расходы вашего предприятия на ИТ.

Гарантия завода изготовителя минимизирует

беспокойства заказчика. Это означает, что вы

можете рассчитывать на возвращение вашего

изделия в рабочий режим в течение

нескольких дней.

## Стандартная

3-х летняя гарантия завода изготовителя

i работа и дальность подключения Bluetooth

могут зависеть от влияния окружающей

среды и работы клиентских устройств.

Пользователи могут уменьшить помехи,

снизив количество активных беспроводных

устройств с Bluetooth на месте работы.

ii Поддерживает GPS и ГЛОНАСС.

iii Вес может отличаться за счет конфигурации

и дополнительных аксессуаров.

iv Адаптер переменного тока 90Вт,

соответствующий стандарту MIL-STD-461G,

продается отдельно.

v Протестировано в независимой

испытательной лаборатории на

соответствие MIL-STD-810H.

vi Доступно при выборе опции со сканером

штрих-кодов.

vii Результаты тестирования на падение могут

отличаться за счет конфигурации и

дополнительных аксессуаров.

# A140

## Fully Rugged Tablet



## Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний порт VGA	1	--
Порт дисплея	--	1
Микрофон	1	1
Выход аудио	1	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	USB x 4	USB x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
Порт принтера	--	1

# Getac

## GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M07Y21RU