



T800 FULLY RUGGED TABLET

- 配備 8.1 吋 HD LumiBond® 顯示器提升視覺使用體驗
- Getac 專屬 SnapBack 擴充功能：二合一智慧卡與非接觸式 RFID 讀卡機或第二顆擴充電池
- 自選 1D / 2D 條碼掃描讀取器、序列連接埠、LAN 連接埠 (RJ45)
- 通過軍方 MIL-STD-810H 認證與 IP65 認證
- 強化的企業級安全 · Windows Disk Encryption、TPM 2.0



T800 3D demo



規格

作業系統

Windows 10 IoT Enterprise

行動運算平台

Intel® Atom 處理器 x7-Z8750 1.6 GHz ·
最高可提升至 2.56 GHz
- 2MB 快取記憶體

顯示晶片

Intel® HD Graphics

螢幕

8.1" 廣視角 TFT LCD WXGA (1280 x 800)
螢幕保護膜
600 nits LumiBond® 顯示器 · 採用 Getac 陽光下
可讀技術

儲存裝置與記憶體

4GB LPDDR3
選配：8GB LPDDR3

128GB eMMC
選配：256GB eMMC

鍵盤

電源按鈕
5顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器、序列連接埠 或
乙太網路
選配：SnapBack 擴充組：二合一智慧卡與 HF
RFID / NFC 讀卡機ⁱⁱ
選配：SnapBack 擴充組：第二顆擴充電池ⁱⁱ
選配：SnapBack 擴充組：磁條讀取器和智慧卡讀
卡機ⁱⁱ

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1
800萬畫素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Micro HDMI 1.4 x 1
底座轉接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 2FF)ⁱⁱⁱ
選配：GPS、WLAN與WWAN 專用 RF 天線Pass-
through

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
藍牙 (v5.2)^{iv}
選配：專用 GPS
選配：4G LTE行動寬頻模組ⁱⁱⁱ
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路 (佔用擴充
槽)

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
選配：SnapBack 擴充組：二合一智慧卡與 HF
RFID / NFC 讀卡機^{ii,vi}
選配：SnapBack 擴充組：磁條讀取器和智慧卡讀
卡機ⁱⁱ

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子電池 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
LifeSupport™ 電池插拔技術 (限SnapBack 第二顆
擴充電池)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

227 x 151 x 24 mm^{vi} ;
0.88 kg^{vi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP65 認證
MIL-STD-461G 認證
防震與 1.8 公尺防摔設計^{vii}
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{viii}

環境規格

溫度^{ix} :
- 操作：-21°C to 50°C
- 儲存：-51°C to 71°C
濕度：
- 95% 相對濕度 · 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac 條碼管理程式^x
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用
版)
選配：Absolute Persistence^o

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xi}

周邊配備

主電池組 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

電腦包
主電池組 (7.4V · 標準值 4200mAh ; 最小值
4080mAh)
第二顆擴充電池 (14.4V, 2100mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽擴充型電池 (含轉接器 · 六槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
辦公室用電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 電源轉換器 (90W, 100-240AC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
手部綁帶
肩背帶 (兩點式)
手腕帶
車載輕型底座^{xii}
車用底座^{xii}
辦公室用底座

T800 FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 1D/2D 影像式條碼讀取器、序列連接埠、乙太網路僅可擇一適用。
- II. SnapBack 擴充組僅可擇一適用。
- III. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- IV. 藍牙效能與可連線距離可能會受到用戶端裝置的所處環境與效能干擾，使用者可減少作業區域內作用中藍牙無線裝置的數量，以降低干擾。
- V. 13.56MHz HF RFID / NFC 讀卡機(符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範)。
- VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- VII. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- VIII. 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。
- IX. 通過獨立第三方測試實驗室執行的MIL-STD-810H 認證測試。
- X. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XI. 產品需具備GPS模組
- XII. Havis 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	1	-
外接 VGA	-	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	-	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓 電話：
+886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com/tw/ Copyright © 2023 Getac
Technology Corporation and/or any of its affiliates.
All Rights Reserved. 此處資訊僅供參考，適用規格應以
索取之報價單為準。